

| RLC-520A-IP-Kamera-Spezifikationen | | | |
|------------------------------------|---|---|-----|
| | Modell | RLC-520A | |
| Video & Audio | Bildsensor | 1/2.7" CMOS-Sensor | |
| | Videaufloesung | 2560 x 1920 (5.0 Megapixel) bei 30 fps | |
| | Objektiv | f=4.0mm fixiert, F=2.0, mit IR Cut | |
| | Videoformat | H.264 | |
| | Sichtwinkel | Horizontal: | 80° |
| | | Vertikal: | 42° |
| | Tag-/Nacht-Modus | Automatische Umschaltung | |
| | Nachtsicht | Bis zu 30m (LED: 18/14mil/850nm) | |
| Stromversorgung | Audio | Audio-Aufzeichnung | |
| | POE | IEEE 802.3af, 48V Active | |
| Schnittstelle | DC Power | DC 12.0V= 1A, <12W | |
| | Power | DC Stromanschluss | |
| | System | Reset-Taste | |
| | Ethernet | 1 * 10M/100Mbps; RJ45 | |
| | Speicherung | Micro SD-Kartenslot (Max. 256GB) | |
| | Audio | Mit eingebautem Mikrofon | |
| Software | Bildfrequenz | Main-Stream: 2fps - 30fps (standard: 30fps) | |
| | | Sub-Stream: 4fps - 15fps (standard: 10fps) | |
| | Bitrate | Main-Stream: 1024Kbps -8192Kbps (standard: 6144Kbps) | |
| | | Sub-Stream: 64Kbps - 512Kbps (standard: 256Kbps) | |
| | Browser | IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari | |
| | Betriebssystem | PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android | |
| | Smarter Alarm | Bewegungserkennung/Personenerkennung/Autoerkennung | |
| | Aufnahmemodus | Bewegungsaufnahme (Standard); Aufnahme-Zeitplan; 24/7 Aufnahme | |
| | Netzwerkprotokoll & -standards | HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P | |
| Max. Benutzerzugriff | 20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream) | | |
| Arbeitsumgebung | Smart Home | Google Assistant | |
| | Temperatur | Betriebstemperatur: -10°C - +55°C (14°F - 131°F) | |
| | Feuchtigkeit | Betriebsfeuchtigkeit: 10% - 90% | |
| Größe & Gewicht | Schutzart | IP 66 | |
| | Dimensionen | Φ105 x 95mm | |
| Garantie | Gewicht | 467,5 g | |
| | Eingeschränkte Garantie | 2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support: https://support.reolink.com/hc/en-us/ | |