

PGG 6/1

При номінальній потужності 5 кВт бензиновий синхронний генератор PGG 6/1 забезпечує до 10 годин автономного живлення при різних комерційних і муніципальних застосуваннях.



Артикул

1.042-208.0

- Зручна функція електричного запуску від ключа
- Складана штовхаюча ручка і шини із захистом від проколів
- Міцна рама

Технічні дані

Параметри електромережі	~ / В	1 / 230
Рівень звукового тиску	дБ(А)	75
Номінальна потужність	кВт	5
Потужність	кВт	5,5
Тип приводу		Бензиновий
Робочий об'єм	см³	390
Потужність двигуна	кВт / л.с.	8,5 / 11,6
Витрата палива	л/год	3,8
Місткість паливного бака	л	25
Час роботи при 50% потужності	год	10
Час роботи при 100% потужності	год	6,5
Маса (з упаковкою)	кг	92,4
Маса (без приладдя)	кг	84,7
Розміри (Д × Ш × В)	мм	743 × 713 × 670

Міні-мийка

Індикатор режиму роботи	■
Вихід постійного струму (12 В)	■
Ступінь захисту IP 23	■
Система захисту від нестачі мастила і перевантаження	■
Показник рівня палива	■
Автоматичне регулювання напруги (AVR)	■

■ Включено в комплект поставки



Виняткова простота використання

- Висока мобільність завдяки складаній штовхаючій ручці і шинам із захистом від проколів
- Електричний стартер забезпечує легкий запуск бензинового двигуна.



Висока надійність та безпека

- З автоматичним регулятором напруги (AVR) для роботи чутливих електронних пристроїв.
- З автоматичним регулятором напруги (AVR) для роботи чутливих електронних пристроїв.



Дуже потужний

- Потужний бензиновий двигун для застосування протягом мін. 6,5 годин від однієї заправки бака.